

KODY FUNKCJI CENTRALI MD110

Nazwa funkcji	Kod funkcji
Automatyczne oddzwonienie zwrotne - zainicjowanie: - zajętość lub brak odpowiedzi - zajęta linia zewnętrzna - skasowanie: - zajętość lub brak odpowiedzi - zajęta linia zewnętrzna - wszystkie zainicjowane CAB	6 6 numer zewnętrzny# #37*numer wewnętrzny# #37*numer wewnętrzny# #37#
Przejęcie wywołania - indywidualne - w grupie	numer wewnętrzny 8 *8#
Wywołanie oczekujące - zainicjowanie - odebranie wywołania oczekującego	5 2 lub R i odłożenie słuchawki
Przejęcie wywołania z gr.wsp.dzw.	8
Konferencja	3
Wywołanie zastrzeżone	*41#żądany numer
Przekazanie wywołań Bezpośrednio do wspólnej lub indywidualnej pozycji odzewnej - zainicjowanie z własnego aparatu - skasowanie z własnego aparatu - zainicjowanie z pozycji odzewnej - skasowanie z pozycji odzewnej Do indywidualnej pozycji odzewnej w przypadku braku odpowiedzi - zainicjowanie - skasowanie Do indywidualnej pozycji odzewnej w przypadku zajętości - zainicjowanie - skasowanie	*21# #21# *21*numer-a*numer-b# #21*numer-a# *211# #211# *212# #212#
Obejście CAD	*60*numer-b#
Przekazanie wywołań na zewnątrz - zainicjowanie - skasowanie	*22#numer zewnętrzny# #22#
Dowolne przekazanie wywołań - zainicjowanie z własnego aparatu - skasowanie z własnego aparatu - skasowanie z pozycji odzewnej - zainicjowanie nowej pozycji przeniesienia	*21*numer-b# #21# #21*numer-a# *21*numer-a*numer-c#
Proszę nie przeszkadzać - zainicjowanie - skasowanie	*27# #27#
Grupa proszę nie przeszkadzać - zainicjowanie (przez abonenta zarządzającego) - skasowanie (przez abonenta zarządzającego) - obejście (przez abonenta zarządzającego)	*25*numer grupy# #25*numer grupy# *60*numer wewnętrzny#
Ogólne skasowanie	#001#
Grupa PBX - tymczasowe opuszczenie grupy - powrót do grupy	*21*własny numer# #21#
Pozycja nocna Uniwersalna Dowolna - zainicjowanie	8 *84*nr wiązki*nr linii zewn#

- skasowanie	#84#
Kod konta rozliczeniowego	*61*kod konta#żądany numer
Wejście na trzeciego	4
Wejście na trzeciego i rozł. linii zewn.	*44*nr linii#kod dostępu
Powtórz.wybr. num. zewnętrznego	***
Identyfikacja wywołań złośliwych	*39#
Parkowanie	R lub 1 impulsowo
Zapytanie - zainicjowanie - powrót do pierwotnego połączenia	R lub 1 impulsowo 2
Bezprzewodowe poszukiwanie osób - Zainicjowanie - Skasowanie	*218# #218#
Połączenie zwrotne	2 lub R oraz odłożenie słuchawki
Wspólne numery skrócone	Procedura użycia polega na wybraniu zaprogramowanego numeru skróconego w numeracji otwartej
Indywidualne numery skrócone - zaprogramowanie - użycie - skasowanie pojedynczego numeru skróconego - skasowanie wszystkich numerów skróconych - zaprogram.kodu konta rozliczeniowego pod indyw.numerem skróconym - zaprogramowanie kodu autoryzacji pod indyw.numerem skróconym	*51*nr skrócony 0-9*nr rzeczyiw.# **numer skrócony 0-9 #51*numer skrócony 0-9# #51# *52*nr skr. 0-9*kod konta# *53*nr skr. 0-9*kod autoryzacji#
Wiadomość oczekująca - zainicjowanie - skasowanie przez abonenta inicjującego - skasowanie przez abonenta otrzymującego	*31*numer -b# #31*numer -b# #31#
Kod autoryzacji - zamknięcie aparatu - otworenie aparatu - otworzenie dowolnego aparatu na jedną rozmowę	*73*kod autoryzacji# #73*kod autoryzacji# *72*kod autoryzacji#
Wybranie żądanej linii zewnętrznej	*0*nr linii#kod dostępu
Zewnętrzny dostęp do funkcji PABX - użycie z aparatu z dostępem do DTMF	(nr DISA) (DTMF) (*72*kod autoryzacji#) (żądany numer)
System informacyjny - zostawienie informacji - skasowanie informacji - zostawienie informacji dla numeru-a z numeru-b - skasowanie informacji dla numeru-a	*23*kod 0-9*data lub czas# #23# *230*numer-a*kod 0-9* numer -b# #230*numer-a#
Numer osobisty - wybór schematu poszukiwania	*10* numer listy #